

technical datasheet



Optisch-thermischer Rauchmelder

A30XHAS

STROM UND VERBRAUCH

Spannung	24V ~ 35V sin polaridad
Standby Verbrauch	1mA
Verbrauch aktiviert	5mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
Schutzart	IP40
Maximale Feuchtigkeit	95%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Optischer Rauchsensor
-----	------------------------------

TECHNISCHE DATEN

Aktivierungsanzeige	Doppelte rote LED
Fernanzeige Ausgang	Sí
Temperaturaktivierung	60°

ZERTIFIZIERUNG

Normativ	EN54-7
----------	---------------

