



## AJAX

### Einbruchmeldezentrale drahtlos

### HUB2-DC6V-W

#### EXTRAS

|                                            |                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Mobile App                                 | <b>Ajax Security System</b>                              |
| SMS Benachrichtigung                       | <b>Sí</b>                                                |
| Anruf Benachrichtigung                     | <b>Sí</b>                                                |
| Notificación Push                          | <b>Sí</b>                                                |
| Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras | <b>25</b>                                                |
| Mobile Geräte                              | <b>iOS 9.1 oder aktuelle / Android 4.1 oder aktuelle</b> |
| SIM-Kartennummer                           | <b>2</b>                                                 |
| LED Anzeigen                               | <b>Ja</b>                                                |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>                              |
| Spannung              | <b>4.2V ~ 10V</b>                      |
| Eingebaute Batterie   | <b>Nein</b>                            |
| Batteriemodell        | <b>6V DC</b>                           |
| Batterielebensdauer   | <b>± 16 Stunden</b>                    |
| Eingangsstrom         | <b>2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC</b> |
| Ausgangsstrom         | <b>1500mA</b>                          |

#### ÜBER FUNK

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Frequenz             | <b>868mHz</b>                                                  |
| Übertragungsbereich  | <b>Bis 2000 m (ohne Hindernisse)</b>                           |
| Maximale Leistung RF | <b>Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz</b> |

#### ZERTIFIZIERUNG

|          |                |
|----------|----------------|
| Grad     | <b>2</b>       |
| Normativ | <b>EN50131</b> |

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Typ der Zentrale | <b>Drahtlos</b> |
|------------------|-----------------|

#### SABOTAGE

|            |           |
|------------|-----------|
| Tamper Box | <b>Sí</b> |
|------------|-----------|

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Abmessungen  | <b>163 x 163 x 36 mm</b> |
| Material     | <b>ABS Kunststoff</b>    |
| Nettogewicht | <b>360 g</b>             |
| Farbe        | <b>Weiss</b>             |

#### KOMMUNIKATION

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| IP                    | <b>Sí</b>                         |
| GPRS                  | <b>Sí</b>                         |
| Kommunikation mit CRA | <b>Ja, über contactID und SIA</b> |
| Protocolo             | <b>Jeweller</b>                   |

#### UMGEBUNG

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | <b>5 °C ~ 40 °C</b> |
| Verwendung         | <b>Innen</b>        |

#### ZONEN

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Maximale Anzahl von Zimmer  | <b>50</b>  |
| Maximale Anzahl von Geräten | <b>100</b> |

#### TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Maximale Benutzer | <b>50</b> |
|-------------------|-----------|

#### PROZESSOR

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Betriebssystem | <b>OS Malevich</b> |
|----------------|--------------------|

