



**HIKVISION**  
accessories

## Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

**DS-KV8213-WME1**

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>10W</b>         |
| Amperezahl            | <b>700mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 55 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP65</b>           |
| Antivandalismus       | <b>IK08</b>           |
| Verwendung            | <b>Aussen</b>         |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Installation           | <b>Oberfläche</b>       |
| Abmessungen            | <b>174 x 91 x 29 mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>385 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>570 g</b>            |

### KAMERA

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Auflösung                | <b>2 Mpx</b> |
| Horizontaler Blickwinkel | <b>124°</b>  |
| Tag / Nacht              | <b>IR</b>    |
| Videokomprimierung       | <b>H.264</b> |

### IDENTIFIZIERUNG

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Typ der Karte       | <b>MIFARE 13.56MHz</b> |
| Anzahl der Karten   | <b>10000</b>           |
| Anzahl der Benutzer | <b>200</b>             |

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

|             |              |
|-------------|--------------|
| Tamper      | <b>Sí</b>    |
| LED-Anzeige | <b>Sí, 3</b> |

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Alarmeinangang  | <b>4</b> |
| RS485           | <b>1</b> |
| Türsensor       | <b>2</b> |
| Exit Taste      | <b>2</b> |
| Eintrag sperren | <b>2</b> |

### SYSTEM (REKORDER)

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Prozessor      | <b>Embedded MCU Processor</b> |
| Betriebssystem | <b>Embedded LINUX</b>         |
| RAM            | <b>256 MB</b>                 |
| ROM            | <b>32 MB</b>                  |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Netzwerkprotokoll | <b>TCP / IP / RSTP</b>      |
| IP Verbindung     | <b>10M/100Mbps</b>          |
| Wi-Fi             | <b>Sí</b>                   |
| Tipo de Wi-Fi     | <b>IEEE802.11 b / g / n</b> |

### AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Toneingang         | <b>1</b>                        |
| Tonausgang         | <b>Eingebauter Lautsprecher</b> |
| Audiokomprimierung | <b>G.711A / G.711U</b>          |

### ÖFFNUNG

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Elemente aufrufen | <b>2 Botones sencillos</b> |
| Proximity Leser   | <b>MIFARE-Karten</b>       |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|             |           |
|-------------|-----------|
| Technologie | <b>IP</b> |
|-------------|-----------|

