



**HIKVISION**  
intrusion

## Kabelgebundene Tastatur DS-PK501LTM-HWE

### EIGENSCHAFTEN (KEYBORDS)

Verbindung	<b>Verkabelt</b>
Bildschirm	<b>Sí</b>
Bildschirmtyp	<b>LCD</b>
LED-Tastatur	<b>Sí</b>
Kompatibilität	<b>Hikvision-Zentralen</b>
Panikalarmer	<b>3</b>
Tamper	<b>Sí, cubierta y pared</b>
Übertragungsbereich	<b>900 m</b>
Frequenz	<b>868.0 ~ 868.6 MHz</b>
Zonen	<b>2</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC (über den BUS)</b>
Spannung	<b>12V</b>
Amperezahl	<b>200mA</b>
Standby Verbrauch	<b>40mA</b>
Relais Ausgangstyp	<b>DC</b>
Relais Spannungsausgang	<b>30V</b>
Relais Stromausgang	<b>1000mA</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>175 x 110 x 27 mm</b>
Nettogewicht	<b>300 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>440 g</b>

### EXTRAS

Schlüsselanhänger	<b>64</b>
Tags	<b>3 enthalten</b>

### FUNKTIONEN (TASTATUREN)

Scharf Funktion	<b>Sí</b>
Funktion Unschärf	<b>Sí</b>
Teclas funcionales	<b>8</b>
Lector de proximidad	<b>Sí, MIFARE</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>AXPRO</b>
Kompatibilität	<b>Hikvision Einbruchmeldezentrale</b>

### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Umweltklasse	<b>II</b>

