

# technical datasheet



**HIKVISION**  
intrusion

## BUS-Eingangs-Erweiterung DS-PM501Z8T4

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC (über den BUS)</b>
Spannung	<b>12V</b>
Amperezahl	<b>150mA</b>
Standby Verbrauch	<b>80mA</b>
Stromausgang	<b>DC 12V / 500mA</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>AXPRO</b>
Kompatibilität	<b>Hikvision Einbruchmeldezentrale</b>

### ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	<b>8</b>
Tastaturbereiche	<b>8</b>

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verbindung	<b>BUS</b>
------------	------------

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>155 x 110 x 31 mm</b>
Nettogewicht	<b>225 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>350 g</b>

### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Umweltklasse	<b>II</b>

### PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Bord	<b>4</b>
Maximum von PGMs	<b>4</b>

