



## AJAX

### Detector volumétrico y rotura de cristal inalámbrico

#### COMBIPROTECT-B

#### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Inalámbrico</b>
Altura de instalación	<b>2.4 m</b>
Ángulo detección	<b>88.5°</b>
Distancia detección	<b>12 m</b>
Método detección	<b>Infrarrojo y rotura de cristal</b>
Cobertura	<b>PIR 12m / 88.5° / Rotura de cristal hasta 9m</b>
Inmunidad mascotas	<b>Hasta 20 kg y 50 cm</b>
Antimasking	<b>Sí</b>
Elemento sensible	<b>Micrófono Electret</b>
Tecnología de detección	<b>Volumétrico y rotura de cristal</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>80%</b>

#### VIA RADIO

Frecuencia	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distancia transmisión	<b>Hasta 1200 m (sin obstáculos)</b>
Potencia máxima RF	<b>Hasta 20 mW</b>

#### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	<b>Centrales Ajax</b>
Indicadores LED	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Potencia señal RF	<b>Hasta 20 mW</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>110 x 65 x 50 mm</b>
Peso neto	<b>90 g</b>
Color	<b>Negro</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	<b>CR123A / 3V</b>
Duración de la batería	<b>Hasta 7 años</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>PIR y micrófono</b>
----------------	------------------------

