



## AJAX

### Détecteur d'incendie fumé et co FIREPROTECTPLUS-B

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	<b>Panneaux Ajax</b>
Indicateurs LED	<b>Oui</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>
Type de notification	<b>Acoustique et visuel</b>
Volume sirène	<b>85dB</b>
Activation de la température	<b>59°C ±2°C</b>
Temps d'activation alarme	<b>0.15 s</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>132 x 132 x 31 mm</b>
Matériel	<b>Plastique</b>
Poids net	<b>220 g</b>
Couleur	<b>Noir</b>

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	<b>Sans fils</b>
Type	<b>Détecteur d'incendie</b>

#### DÉTECTION

Type de détecteur	<b>Fumé et CO</b>
-------------------	-------------------

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>0 °C ~ 65 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>80%</b>

#### VIA RADIO

Fréquence	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distance de transmission	<b>Jusqu'à 1300 m (sans obstacles)</b>
Puissance maximum RF	<b>Jusqu'à 20 mW</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	<b>2 x CR2032 / 3V</b>
Durée de la batterie	<b>Jusqu'à 4 ans</b>

#### CAPTEUR

Type de capteur	<b>Fotoeléctrico</b>
-----------------	----------------------

