



## AJAX

### Relais électromagnétique

### RELAY

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Courant maximum de charge | <b>5A , 24V , DC / 13A , 230V , AC</b> |
| Puissance de sortie       | <b>Jusqu'à 3kW</b>                     |
| Élément d'entraînement    | <b>Relais électromagnétique</b>        |
| Durée de vie              | <b>200000 commutations</b>             |
| Contrôle des paramètres   | <b>Oui, tension</b>                    |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Mode d'alimentation   | <b>DC</b>                         |
| Tension               | <b>7V ~ 24V</b>                   |
| Protection de tension | <b>Oui, min. 6.5V, max. 36.5V</b> |

#### VIA RADIO

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Fréquence                                      | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>  |
| Puissance maximum RF                           | <b>Jusqu'à 25mW</b>           |
| Distance maximum entre le dispositif et le hub | <b>1000m (sans obstacles)</b> |

#### AMBIANCE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Température de fonctionnement | <b>0 °C ~ 65 °C</b> |
| Degré de protection           | <b>IP20</b>         |
| Humidité maximum              | <b>75%</b>          |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Dimensions | <b>39 x 33 x 18 mm</b> |
| Poids net  | <b>25 g</b>            |

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| Type | <b>Relais électromagnétique</b> |
|------|---------------------------------|

