



## Détecteur volumétrique rideau filaire

**BXS-ST**

### DÉTECTION

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Type de détecteur        | <b>Filaire</b>             |
| Hauteur montage          | <b>0.8 m ~ 1.2 m</b>       |
| Angle détection          | <b>180°</b>                |
| Distance détection       | <b>12 m de chaque côté</b> |
| Couverture PIR           | <b>2.5 m ~ 12 m</b>        |
| Vitesse de détection     | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>     |
| Champs de détection      | <b>4 (2 a cada lado)</b>   |
| Temps d'alarme           | <b>2.0 ± 1 s</b>           |
| Technologie de détection | <b>Volumétrique rideau</b> |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Installation         | <b>Mur / Poteau</b>           |
| Dimensions           | <b>199.7 x 92.8 x 98.7 mm</b> |
| Poids net            | <b>430 g</b>                  |
| Poids avec emballage | <b>560 g</b>                  |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>         |
| Tension             | <b>9.5V ~ 18V</b> |
| Ampérage            | <b>30mA</b>       |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP55</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Indicateurs LED    | <b>1</b>     |
| Couleurs LED       | <b>Rouge</b> |
| Anti sabotage      | <b>Oui</b>   |
| Temps de démarrage | <b>60 s</b>  |

### CAPTEUR

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type de capteur     | <b>PIR</b>                          |
| Réglage sensibilité | <b>Oui</b>                          |
| Sensibilité PIR     | <b>Sélectionnable LO / MID / HI</b> |

