# technical datasheet



SMART A-HOME

## Interruptor con 3 botones

## A-NS86-3L1W

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---|---|
| Mode d´alimentation | **AC** |
| Tension | **110V ~ 240V** |
| Consommation en repos | **0.02W** |
| Consommation électrique | **10A** |
| Puissance de charge | **300W pour charge résistive / 100W pour charge LED** |

### SPÉCIFICATIONS (INTERRUPTEURS)

| | |
|---|---|
| Rétro-éclairage | **Oui** |
| Connexion électrique | **Solo con cable fase** |
| Pavé tactile | **Oui** |
| Recuperación de estado tras fallo eléctrico | **Oui** |
| Cycle de vie | **100000 Cycles** |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions | **50 x 50 x 30 mm** |
| Poids net | **40 g** |
| Poids avec emballage | **60 h** |

### AMBIANCE

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | **-20 °C ~ 70 °C** |
| Utilisation | **Intérieur** |
| Humidité maximum | **93%** |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type **Interruptor con 3 botones**