



## Caméra PT ip avec 5 megapixels et objectif fixe

SD2A500NB-GNY-A-PV

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo       | <b>5 Mégapixels</b>                                           |
| BLC                    | <b>Oui</b>                                                    |
| HLC                    | <b>Oui</b>                                                    |
| 3D-NR                  | <b>Oui</b>                                                    |
| AGC                    | <b>Oui</b>                                                    |
| AWB                    | <b>Oui</b>                                                    |
| WDR                    | <b>DWDR</b>                                                   |
| images par seconde     | <b>25fps</b>                                                  |
| Sortie de vidéo        | <b>RJ45</b>                                                   |
| Mode jour / nuit       | <b>Automatique / Manuel</b>                                   |
| Système antibrouillard | <b>Oui</b>                                                    |
| Type de codec          | <b>CBR / VBR</b>                                              |
| Taux bits              | <b>H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps</b>   |
| Compression            | <b>H.265 / H.264</b>                                          |
| Main stream            | <b>5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream             | <b>D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)</b>                             |

### VISION NOCTURNE

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b>                                                         |
| Type de vision nocturne  | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                                   |
| Numéro de LEDS           | <b>2</b>                                                            |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b>                                         |
| Luz blanca               | <b>2</b>                                                            |
| Distance lumière blanche | <b>30 m</b>                                                         |
| Smart Dual Illumination  | <b>Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)</b> |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>  |
| Tension             | <b>12V</b> |
| Consommation (w)    | <b>9W</b>  |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                                         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S et T</b>                                            |
| Méthode de transmission       | <b>Unicast / Multicast</b>                                         |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>20 utilisateurs</b>                                             |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>                        |
| Logiciel de gestion           | <b>Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player</b> |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                       |
| Déconnexion de réseau         | <b>Oui</b>                                                         |
| Conflits d'adresses IP        | <b>Oui</b>                                                         |

### ANALYSE VIDÉO

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type          | <b>Analytique avec classification de la personne en ligne/traversée de zone</b> |
| Franchissement de ligne | <b>Oui</b>                                                                      |
| Intrusion               | <b>Oui</b>                                                                      |
| Détection de mouvement  | <b>Oui</b>                                                                      |
| Détection d'audio       | <b>Oui</b>                                                                      |
| Video Tamper            | <b>Oui</b>                                                                      |
| SMD 3.0                 | <b>Oui</b>                                                                      |

### IMAGE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>                         |
| Résolution capteur              | <b>2560 x 1920</b>                    |
| Taille du capteur               | <b>1/2.8'</b>                         |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1s to 1/100,000s</b>               |
| Illumination minimum            | <b>Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 55dB</b>                   |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 55 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP66</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |

# technical datasheet

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ampérage                        | <b>1500mA</b>                                                  |
| Alimentation PoE                | <b>Oui</b>                                                     |
| Type PoE                        | <b>PoE 802.3af</b>                                             |
| <b>PTZ</b>                      |                                                                |
| Rang Pan/Tilt                   | <b>Horizontale 345° / Verticale 80°</b>                        |
| Vitesse contrôle manuel         | <b>Horizontale 0.1°/s ~ 74°/s / Verticale 0.1°/s ~ 36.4°/s</b> |
| Vitesse entre presets           | <b>Horizontale 62°/s / Verticale 36.3°/s</b>                   |
| Mémoires                        | <b>300</b>                                                     |
| Position après panne électrique | <b>Retour à la position avant panne électrique</b>             |
| Mode d'inactivité               | <b>Preset</b>                                                  |

## OCULAIRE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Type d'objectif                   | <b>Fixe</b>  |
| Distance focale                   | <b>4 mm</b>  |
| Ouverture maximum du diaphragme   | <b>F/1.6</b> |
| Angle de vision                   | <b>80.4°</b> |
| Distance minimum de mise au point | <b>300mm</b> |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>Wiz Sense</b> |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>PT</b>        |

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Microphone intégré   | <b>Oui</b>                                 |
| Haut-parleur intégré | <b>Oui</b>                                 |
| Compression audio    | <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC</b> |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Bouton de reset | <b>Oui</b>    |
| Mémoire RAM     | <b>128 MB</b> |
| Mémoire ROM     | <b>128 MB</b> |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Humidité maximum        | <b>95%</b> |
| Protección contra rayos | <b>2KV</b> |

## DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>77 m</b> |
| Observer    | <b>31 m</b> |
| Reconnaître | <b>16 m</b> |
| Identifier  | <b>8 m</b>  |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dimensions           | <b>140.5 x 111 (Ø) mm</b> |
| Poids net            | <b>500 g</b>              |
| Poids avec emballage | <b>1000 g</b>             |

## STOCKAGE

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Carte microSD        | <b>Jusqu'à 256Gb</b>  |
| Système de stockage  | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Anomalie de stockage | <b>Oui</b>            |

## TIOC

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Sirène                           | <b>Oui</b>      |
| Lumière                          | <b>blanc</b>    |
| Intervalle de durée de la sirène | <b>5s ~ 30s</b> |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>2 Axes</b> |
|-----------|---------------|

