



**HIKVISION**  
accessories

**Lettori interno / esterno con  
tastiera / carta mifare 13.56mhz**

**DS-K1102AMK**

## CARATTERISTICHE

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Controller integrato | <b>No</b> |
| Indicatore LED       | <b>Sì</b> |
| Avviso sonoro        | <b>Sì</b> |
| Tamper               | <b>Sì</b> |
| Watchdog design      | <b>Sì</b> |
| DIP Switch           | <b>Sì</b> |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>    |
| Tensione                          | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)                       | <b>2W</b>    |
| Amperaggio                        | <b>500mA</b> |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Installazione | <b>Parete</b>                       |
| Dimensioni    | <b>121 x 86.5 x 14 mm</b>           |
| Materiale     | <b>Plastica ABS + policarbonato</b> |
| Peso netto    | <b>140 g</b>                        |

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Serie             | <b>Hika-P</b>  |
| Tipo di controllo | <b>Lettori</b> |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-20 °C ~ 65 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP64</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>90%</b>               |

## IDENTIFICAZIONE

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Modo                        | <b>Tastiera / Carta</b> |
| Tastiera                    | <b>Sì</b>               |
| Tipo di scheda              | <b>MIFARE 13.56MHz</b>  |
| Distanza di lettura massima | <b>meno di 50 mm</b>    |

## COMUNICAZIONE

|      |                        |
|------|------------------------|
| Modo | <b>Wiegand / RS485</b> |
|------|------------------------|

## SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Processore principale | <b>32 bits</b> |
|-----------------------|----------------|

