



# A-FIRE

## Centrale antincendio 4 zone con schermo LCD

### CROSSFIRE 4K LCD

#### USCITE (INCENDIO)

Uscite sirena con fusibile ripristinabile	2
Relè di guasto	1
Relè di allarme	1
Uscite individuali per zone	Sì
Uscite di errore e omissione	Sì
Uscite remote con relè	Sì, con il modulo RM4

#### PROGRAMACIÓN

Modalità giorno / notte	Sì
Mappatura delle zone per le uscite	Sì
Funzione di rilevamento incrociato	Sì
Livelli	3 (Utile/ Molto Utile / Installatore)
Zona di prova / Omissione / Modalità di evacuazione	Sì

#### CERTIFICAZIONE

Normativa	EN54-2 / EN54-4
CPR	Sì

#### DISPLAY

Tasti di orientamento	Sì
Schermo	Sì

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	321 x 286 x 90 mm
Peso neto	1475 g
Peso con confezione	1670 g

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	Convencional
Tipo di centrale	Incendio

#### ZONAS (INCENDIO)

Numero massimo di zone	4
Numero massimo di rilevatori per zona	30

