



## Detector volumétrico com fio

### FX-360



#### DETECÇÃO

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tipo detector          | <b>Com fio</b>             |
| Altura de instalação   | <b>2.4 m ~ 3.6 m</b>       |
| Ângulo detecção        | <b>360°</b>                |
| Método detecção        | <b>infravermelho</b>       |
| Cobertura              | <b>8(Ø) m ~ 12(Ø) m</b>    |
| Velocidade de detecção | <b>0,31m ~ 1,52m / sec</b> |
| Zonas de detecção      | <b>62</b>                  |
| Período de alarme      | <b>2.0 s ± 0.5 s</b>       |
| Tipo de detecção       | <b>Volumétrico</b>         |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Instalação | <b>Teto</b>            |
| Dimensões  | <b>37 x 120 (Ø) mm</b> |
| Material   | <b>Plástico</b>        |

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Indicadores LED | <b>Sim</b> |
| Tamper          | <b>Sim</b> |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>         |
| Tensão           | <b>9.5V ~ 18V</b> |
| Consumo Alarme   | <b>18mA</b>       |
| Consumo Standby  | <b>17mA</b>       |

#### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-20 °C ~ 50 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |

#### SENSOR

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| RF interferências | <b>No alarm 20 V / m</b> |
|-------------------|--------------------------|

