



# AJAX

## Magnet- und Vibrationsmelder DOORPROTECTPLUS-W

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Installation | <b>Tür / Fenster</b>       |
| Abmessungen  | <b>90.5 x 21 x 18.5 mm</b> |
| Material     | <b>Kunststoff</b>          |
| Nettogewicht | <b>30 g</b>                |
| Farbe        | <b>Weiss</b>               |

### ERKENNUNG

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Detektortyp                   | <b>Drahtlos</b>             |
| Vibrationsempfindlichkeit     | <b>3 Stufen</b>             |
| Ignoriert die erste Vibration | <b>Sí, opcional</b>         |
| Detektionstechnik             | <b>Magnet und Vibration</b> |

### ÜBER FUNK

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Frequenz               | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>         |
| Übertragungsreichweite | <b>Bis 1200 m (ohne Hindernisse)</b> |
| Maximale Leistung RF   | <b>Hasta 20 mW</b>                   |

### STROM UND VERBRAUCH

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Batteriemodell      | <b>CR123A / 3V</b>   |
| Batterielebensdauer | <b>Bis zu 5 años</b> |

### UMGEBUNG

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>        |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>80%</b>          |

### TECHNISCHE DATEN

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Kompatibilität | <b>Ajax-Zentralen</b> |
| LED Anzeigen   | <b>Ja</b>             |
| Tamper         | <b>Ja</b>             |

### ZERTIFIZIERUNG

|          |                |
|----------|----------------|
| Grad     | <b>2</b>       |
| Normativ | <b>EN50131</b> |

### SENSOR

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Empfindlichkeitseinstellung | <b>Sí</b> |
|-----------------------------|-----------|

