



## AJAX

### Drahtlos volumetrische doppeltechnologie

### MOTIONPROTECTPLUS-B

#### ERKENNUNG

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Detektortyp         | <b>Drahtlos</b>                        |
| Erkennungsweite     | <b>12 m</b>                            |
| Winkelerkennung     | <b>88.5°</b>                           |
| Montagehöhe         | <b>2.4 m</b>                           |
| Erkennungsmethode   | <b>Infrarot und Mikrowelle</b>         |
| Haustiere Immunität | <b>Bis zu 20 kg und 50 cm</b>          |
| Detektionstechnik   | <b>Volumetrische Doppeltechnologie</b> |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Abmessungen  | <b>110 x 65 x 50 mm</b> |
| Material     | <b>Kunststoff</b>       |
| Nettogewicht | <b>95 g</b>             |
| Farbe        | <b>Schwarz</b>          |

#### TECHNISCHE DATEN

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Kompatibilität | <b>Ajax-Zentralen</b> |
| LED Anzeigen   | <b>Sí</b>             |
| Tamper         | <b>Sí</b>             |

#### ZERTIFIZIERUNG

|          |                |
|----------|----------------|
| Grad     | <b>2</b>       |
| Normativ | <b>EN50131</b> |

#### UMGEBUNG

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>        |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>80%</b>          |

#### ÜBER FUNK

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Frequenz               | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>         |
| Übertragungsreichweite | <b>Bis 1200 m (ohne Hindernisse)</b> |
| Maximale Leistung RF   | <b>Hasta 20 mW</b>                   |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Batteriemodell      | <b>CR123A / 3V</b>   |
| Batterielebensdauer | <b>Bis zu 5 años</b> |

#### SENSOR

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Sensor Typ                  | <b>PIR und Mikrowelle</b> |
| Empfindlichkeitseinstellung | <b>Sí</b>                 |

