



optisch-thermischer rauchsensor

NFXI-SMT2

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Sí
LED Farben	Verde / Rojo / Amarillo
Aktivierungsanzeige	Doppelte rote LED
Fernanzeige Ausgang	Sí
Temperaturaktivierung	58°
Schutz vor Fehlalarmen	Ja, algorithmische Analyse

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	15V ~ 28V
Standby Verbrauch	0.2mA
Verbrauch an	3.5mA

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ	Optisch-thermischer Rauchsensor
-----	--

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	48 x 102 (Ø) mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	100 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 70 °C
Maximale Feuchtigkeit	93%

ZERTIFIZIERUNG

Normativ	EN54-5 / EN54-7
----------	------------------------

