



A-FIRE

rauch-wärmesensor

FD8020R

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP43
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	93%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	40 x 102 (Ø) mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	55 g
Gewicht mit Verpackung	60 h

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	10V ~ 30V

DETECCIÓN (INCENDIO)

Sensibilität	Gemäss den Normen EN54 - 5: 2000
Schutzbereich	Kreisdurchmesser 10m
Maximale Montagehöhe	8 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Rauch-Wärmesensor
-----	-------------------

ERKENNUNG

Detektionstechnik	Konventionell Thermovelozimetrisch
-------------------	---------------------------------------

