



AJAX

Rauch, hitze und co
brandmelder

FIREPROTECT2-HSC-RB-W

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid
LED Anzeigen	Ja
LED Farben	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Ja
Art der Benachrichtigung	Akustik
Lautstärke Sirene	85 dB bis 3 Meter
Temperaturaktivierung	64°C

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Schutzart	IP20
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	80%

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW
Protokoll	Jeweller

ERKENNUNG

Detektortyp	Rauch, Hitze und CO
-------------	---------------------

DETECCIÓN (INCENDIO)

Termovelocimétrico	10°C / min
--------------------	------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	124 x 124 x 45 mm
Nettogewicht	270 g
Gewicht mit Verpackung	330 g
Farbe	Weiss

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Drahtlos
Typ	Brandmelder

STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	2 x CR123A / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 7 años

SENSOR

Sensor Typ	Raucherkennung: optischer Doppelspektrumsensor / Temperaturerkennung: Thermistor / CO- Erkennung: chemischer Sensor
------------	---

