



**A-SMART-HOME**

## Schaltbaren schalter mit 2 tasten

**A-NS86-2L2W**

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>AC</b>                                   |
| Spannung              | <b>110V ~ 240V</b>                          |
| Standby Verbrauch     | <b>0.02W</b>                                |
| Stromverbrauch        | <b>10A</b>                                  |
| Leistungsaufnahme     | <b>800 W pro Segment / 2000 W insgesamt</b> |

### SPEZIFIKATIONEN (SCHALTER)

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Hintergrundbeleuchtung                    | <b>Ja</b>                  |
| Conexión eléctrica                        | <b>Nur mit Phasenkabel</b> |
| Touchscreen                               | <b>Ja</b>                  |
| Statuswiederherstellung nach Stromausfall | <b>Ja</b>                  |
| Lebenszyklus                              | <b>100000 Zyklen</b>       |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Abmessungen            | <b>50 x 50 x 30 mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>50 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>70 g</b>            |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-20 °C ~ 70 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>93%</b>            |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ **Schaltbaren Schalter mit 2 Tasten**

