

**HIKVISION**  
intrusion

Fernsteuerung

DS-PKFI-WE

**STROM UND VERBRAUCH**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>Batterie</b>        |
| Eingebaute Batterie   | <b>Ja</b>              |
| Batteriemodell        | <b>1 x CR2032 / 3V</b> |
| Batterielebensdauer   | <b>Bis zu 3 años</b>   |

**UMGEBUNG**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

**MATERIAL UND ABMESSUNGEN**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Abmessungen  | <b>63 x 35 x 11 mm</b> |
| Nettogewicht | <b>15 g</b>            |

**FUNKTIONEN (ALARMKONTROLLE)**

|          |           |
|----------|-----------|
| Scharf   | <b>Sí</b> |
| Unscharf | <b>Sí</b> |

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Serie          | <b>AXPRO</b>                           |
| Kompatibilität | <b>Hikvision Einbruchmeldezentrale</b> |

**ÜBER FUNK**

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Frequenz            | <b>868mHz</b>                          |
| Übertragungsbereich | <b>Bis zu 900 m (ohne Hindernisse)</b> |