



## X-SENSE

### Autonomer optischer Rauchmelder mit WLAN

XS01-WX

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Technologie       | <b>Drahtlos</b>              |
| Typ               | <b>Optischer Rauchsensor</b> |
| Art der Erkennung | <b>Optisch</b>               |
| Wi-Fi             | <b>Ja</b>                    |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>Batterie</b>      |
| Eingebaute Batterie   | <b>Ja</b>            |
| Batteriemodell        | <b>CR123A / 3V</b>   |
| Batterielebensdauer   | <b>Bis zu 1 Jahr</b> |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Abmessungen            | <b>78 x 78 x 48 mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>90 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>140 g</b>           |

#### TECHNISCHE DATEN

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Lautstärke Sirene | <b>85 dB bis 3 Meter</b> |
| Lebensdauer       | <b>10 Jahre</b>          |

#### UMGEBUNG

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>4.4 °C ~ 37.8 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>            |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>85%</b>              |

#### WI-FI

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Wi-Fi-Standard   | <b>IEEE802.11 b / g / n</b>  |
| Frequenzbereich  | <b>2.4 GHz</b>               |
| Mobile Anwendung | <b>X-Sense Home Security</b> |

#### SENSOR

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Sensor Typ | <b>Fotoeléctrico</b> |
|------------|----------------------|

#### DETECCIÓN (INCENDIO)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Schutzbereich | <b>20 ~ 40 m2</b> |
|---------------|-------------------|

