



## P ▲ R ▲ D O X

### Detector volumétrico cableado

DG85

#### DETECCIÓN

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Tipo detector           | <b>Cableado</b>          |
| Altura de instalación   | <b>2.1 m</b>             |
| Ángulo detección        | <b>90°</b>               |
| Distancia detección     | <b>11 m</b>              |
| Método detección        | <b>infrarrojo (I)</b>    |
| Cobertura               | <b>11 m x 11 m</b>       |
| Velocidad de detección  | <b>0.2 m/s ~ 3.5 m/s</b> |
| Inmunidad mascotas      | <b>Hasta 40 Kg</b>       |
| Tecnología de detección | <b>Volumétrico</b>       |

#### AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-20 °C ~ 50 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP45</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |

#### CERTIFICACIÓN

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dimensiones | <b>175 x 84 x 69 mm</b> |
|-------------|-------------------------|

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>       |
| Voltaje           | <b>9V ~ 16V</b> |
| Consumo Alarma    | <b>40mA</b>     |
| Consumo Standby   | <b>130mA</b>    |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Compatibilidad  | <b>Centrales Paradox</b> |
| Indicadores LED | <b>Sí</b>                |
| Tamper          | <b>Sí</b>                |

#### LENTE

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Tipo lente | <b>Fresnel de segunda generación</b> |
|------------|--------------------------------------|

#### SENSOR

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tipo de sensor | <b>Dual</b> |
|----------------|-------------|

