

## A-CCTV

Conversor hdmi a av

A-CONVERTER-HDMI-AV



### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>    |
| Voltaje           | <b>5V</b>    |
| Amperaje          | <b>750mA</b> |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Dimensiones       | <b>20 x 55 x 66 mm</b> |
| Peso neto         | <b>30 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>70 g</b>            |

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|      |                            |
|------|----------------------------|
| Tipo | <b>Conversor HDMI a AV</b> |
|------|----------------------------|

### AUDIO

|               |          |
|---------------|----------|
| Salidas audio | <b>1</b> |
|---------------|----------|

### ENTRADAS

|      |          |
|------|----------|
| HDMI | <b>1</b> |
|------|----------|

### ESPECIFICACIONES

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Resolución de entrada | <b>1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p</b> |
| Resolución de salida  | <b>PAL / NTSC</b>                         |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-25 °C ~ 75 °C</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Impedancia de salida | <b>75 Ω</b> |
|----------------------|-------------|

### SALIDAS

|        |          |
|--------|----------|
| AV PAL | <b>1</b> |
|--------|----------|

