

**AJAX**

Detector de incendios co

**FIREPROTECT2-C-SB-W****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Compatibilidad | <b>Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/ReX/ReX 2</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Indicadores LED | <b>Sí</b> |
|-----------------|-----------|

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Colores LED | <b>Verde / Rojo / Amarillo</b> |
|-------------|--------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Tamper | <b>Sí</b> |
|--------|-----------|

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Volumen sirena | <b>85dB a 3 metros</b> |
|----------------|------------------------|

**AMBIENTE**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
|-------------------------------|---------------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Grado de protección | <b>IP20</b> |
|---------------------|-------------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| Uso | <b>Interior</b> |
|-----|-----------------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Humedad máxima | <b>80%</b> |
|----------------|------------|

**VIA RADIO**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Frecuencia | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b> |
|------------|------------------------------|

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Distancia transmisión | <b>Hasta 1700 m (sin obstáculos)</b> |
|-----------------------|--------------------------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potencia maxima RF | <b>Hasta 20 mW</b> |
|--------------------|--------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Protocolo | <b>Jeweller</b> |
|-----------|-----------------|

**DETECCIÓN**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Tipo detector | <b>CO</b> |
|---------------|-----------|

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Tipo de notificación | <b>Acústica</b> |
|----------------------|-----------------|

**MATERIAL Y DIMENSIONES**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Dimensiones | <b>86 x 86 x 43.5 mm</b> |
|-------------|--------------------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Peso neto | <b>150 g</b> |
|-----------|--------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Peso con embalaje | <b>200 g</b> |
|-------------------|--------------|

|       |               |
|-------|---------------|
| Color | <b>Blanco</b> |
|-------|---------------|

**INFORMACIÓN GENERAL**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Tecnología | <b>Inalámbrica</b> |
|------------|--------------------|

|      |                              |
|------|------------------------------|
| Tipo | <b>Detector de incendios</b> |
|------|------------------------------|

**ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Modelo de baterías | <b>2 baterías de litio irremplazables</b> |
|--------------------|-------------------------------------------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Duración de la batería | <b>Hasta 10 años</b> |
|------------------------|----------------------|

**SENSOR**

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Tipo de sensor | <b>Detección de CO: sensor químico</b> |
|----------------|----------------------------------------|

