



**A-SMART HOME**

**Dimmer conmutable regulable para luz**

**A-WDS86-1L2W**

## ESPECIFICACIONES (INTERRUPTORES)

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Retroiluminación                            | <b>Sí</b>                  |
| Conexión eléctrica                          | <b>Solo con cable fase</b> |
| Ajuste de intensidad lumínica               | <b>Sí</b>                  |
| Panel táctil                                | <b>Sí</b>                  |
| Recuperación de estado tras fallo eléctrico | <b>Sí</b>                  |
| Ciclo de vida                               | <b>100000 ciclos</b>       |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Modo alimentación    | <b>AC</b>                                |
| Voltaje              | <b>110V ~ 240V</b>                       |
| Consumo Standby      | <b>0.5W</b>                              |
| Consumo de corriente | <b>10A</b>                               |
| Potencia de carga    | <b>200W por segmento / 200W en total</b> |

## INFORMACIÓN GENERAL

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| Tipo | <b>Dimmer conmutable regulable para luz</b> |
|------|---------------------------------------------|

## AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-20 °C ~ 70 °C</b> |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>93%</b>            |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Dimensiones       | <b>50 x 50 x 30 mm</b> |
| Peso neto         | <b>40 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>70 g</b>            |

