

HIKVISION
accessories



Controladora para 2 lectores

DS-K2601T-MAINBOARD

ENTRADAS/SALIDAS

Wiegand	2
Entrada de alarma	4
RS485	2
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Entrada de bloqueo	1
Salida de alarma	2
Lectores	2

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 65 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	236 x 185 x 37 mm
Peso neto	580 g

CAPACIDAD

Tarjetas	100000
Registros	300000

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	50W

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	PRO
Número de Puertas	1

COMUNICACIÓN

Modo comunicación al lector	Wiegand 26 / 34 / RS485
Modo comunicación al PC	RJ45 (10 / 100M)

FUNCIONES

Antipassback	Sí
Desbloqueo tarjetas	Sí

