

X-SENSE

Detector de monóxido con Wi-Fi

XCOC-IR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	3
Volumen sirena	85dB a 3 metros
Vida útil	10 años
Frecuencia	2400 ~ 2483.5 MHz
Tiempo de activación de alarma	70 ppm durante 60-240 minutos / 150 ppm durante 10-50 minutos / 400 ppm durante 4-15 minutos
Pantalla	Sí, LCD

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	Inalámbrica
Tipo	Detector de monóxido de carbono
Wi-Fi	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	4.4 °C ~ 37.8 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	85%

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	Batería
Batería incorporada	Sí
Modelo de baterías	CR123A / 3V

SENSOR

Tipo de sensor	Electroquímico
----------------	----------------

