



## Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HFW2241T-ZS

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>2 Megapixel</b>                                         |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                                  |
| HLC                     | <b>Sì</b>                                                  |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                                                  |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                                  |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                                  |
| WDR                     | <b>WDR (120 dB)</b>                                        |
| Immagini al secondo     | <b>25fps</b>                                               |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>                                                |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>                                              |
| Privacy mask            | <b>Fino a 4 zone</b>                                       |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>                                           |
| Bit rate                | <b>H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b> |
| Compressione            | <b>H.265 / H.264</b>                                       |
| Main stream             | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b>                                   |
| Sub stream              | <b>704 × 576</b>                                           |
| Filigrana               | <b>Sì</b>                                                  |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                            |

### DISTANZA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Rivelare (Lente aperta)     | <b>44 m</b>  |
| Rivelare (Lente chiusa)     | <b>145 m</b> |
| Osservare (Lente aperta)    | <b>18 m</b>  |
| Osservare (Lente chiusa)    | <b>58 m</b>  |
| Riconoscere (Lente aperta)  | <b>9 m</b>   |
| Riconoscere (Lente chiusa)  | <b>29 m</b>  |
| Identificare (Lente aperta) | <b>4 m</b>   |
| Identificare (Lente chiusa) | <b>15 m</b>  |

### IMMAGINE

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Sensore                 | <b>CMOS ®</b>      |
| Risoluzione del sensore | <b>1920 x 1080</b> |
| Dimensione del sensore  | <b>1/2.8"</b>      |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                     | <b>Sì, tipo S e T</b>              |
| Numero massimo di utenti  | <b>6 utenti</b>                    |
| Browser Web               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione      | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Dispositivi mobili        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Disconnessione di rete    | <b>Sì</b>                          |
| Conflitto di indirizzi IP | <b>Sì</b>                          |
| Cybersecurity             | <b>Sì</b>                          |

### ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                            |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì (4 aree)</b>                                                                   |
| Rilevamento audio               | <b>Sì</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sì</b>                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                            |
| SMD PLUS                        | <b>Sì</b>                                                                            |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>8.5W</b>        |
| Amperaggio                        | <b>710mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

### LENTE

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo lente                     | <b>Zoom ottico</b>      |
| Distanza focale                | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.5</b>            |
| Angolo di visione              | <b>108° ~ 30°</b>       |

# technical datasheet

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
|--------------------------------------|------------------------|

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Illuminazione minima | <b>Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux</b> |
|----------------------|-----------------------------------------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Rapporto S / N | <b>Piu di 56dB</b> |
|----------------|--------------------|

## VISIONE NOTTURNA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Distanza di visione notturna | <b>60 m</b> |
|------------------------------|-------------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Tipo di visione notturna | <b>IR</b> |
|--------------------------|-----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Numero di LED | <b>4</b> |
|---------------|----------|

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| IR ON/Off | <b>Automatico / Manuale</b> |
|-----------|-----------------------------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Smart IR | <b>Sì</b> |
|----------|-----------|

## AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
|--------------------------|-----------------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Grado di protezione | <b>IP67</b> |
|---------------------|-------------|

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| Uso | <b>Interno / Esterno</b> |
|-----|--------------------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Umidità massima | <b>95%</b> |
|-----------------|------------|

## INFORMAZIONI GENERALI

|       |                  |
|-------|------------------|
| Serie | <b>Wiz Sense</b> |
|-------|------------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Tecnología | <b>IP</b> |
|------------|-----------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Tipo di telecamera | <b>Bullet</b> |
|--------------------|---------------|

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Microfono incorporato | <b>Sì</b> |
|-----------------------|-----------|

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Compressione audio | <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b> |
|--------------------|--------------------------------------|

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>800mm</b> |
|----------------------------------|--------------|

## MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Dimensioni | <b>238.5 x 90.7 (Ø) mm</b> |
|------------|----------------------------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiale | <b>Metallo</b> |
|-----------|----------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Peso netto | <b>720 g</b> |
|------------|--------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Peso con confezione | <b>990 g</b> |
|---------------------|--------------|

## STORAGE

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| scheda Micro SD | <b>Fino 256Gb</b> |
|-----------------|-------------------|

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Sistemi di stoccaggio | <b>FTP / SFTP / Micro SD</b> |
|-----------------------|------------------------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Anomalia di memorizzazione | <b>Sì</b> |
|----------------------------|-----------|

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memoria RAM | <b>128 MB</b> |
|-------------|---------------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memoria ROM | <b>128 MB</b> |
|-------------|---------------|

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

