

# technical datasheet



## X-SENSE

Sensore ottico di fumo  
autonomo con Wi-Fi

XS01-WX

### INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	<b>Senza fili</b>
Tipo	<b>Sensore di fumo ottico</b>
Tipo di rilevamento	<b>Ottico</b>
Wi-Fi	<b>Sí</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>Batteria</b>
Batteria incorporata	<b>Sí</b>
Modello di batteria	<b>CR123A / 3V</b>
La durata della batteria	<b>Fino a 1 anno</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>78 x 78 x 48 mm</b>
Peso neto	<b>90 g</b>
Peso con confezione	<b>140 g</b>

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Volume sirena	<b>85dB a 3 metros</b>
Vita utile	<b>10 anni</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>4.4 °C ~ 37.8 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>85%</b>

### WI-FI

Standard Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
Gamma di frequenza	<b>2.4 GHz</b>
Applicazione mobile	<b>X-Sense Home Security</b>

### SENSORE

Tipo di sensore	<b>Fotoeléctrico</b>
-----------------	----------------------

### DETECCIÓN (INCENDIO)

Area di protezione	<b>20 ~ 40 m2</b>
--------------------	-------------------

