



## AJAX

### Detector volumétrico dual de cortina sem fio

#### CURTAINPROTECT-B

#### DETECÇÃO

Tipo detector	<b>Sem fio</b>
Altura de instalação	<b>2.4 m</b>
Ângulo detecção	<b>6° Horizontal / 90° Vertical</b>
Distância detecção	<b>11 m</b>
Método detecção	<b>infravermelho</b>
Velocidade de detecção	<b>0.15 s</b>
Imunidade animais	<b>Até 15 kg e 40 cm</b>
Antimasking	<b>Sim</b>
Tipo de detecção	<b>Volumétrico dual de cortina</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>2 x sensores infrarrojos pasivos</b>
Duplo sensor PIR	<b>Sim</b>
Ajuste sensibilidade	<b>Sim</b>
Alta sensibilidade	<b>Sim</b>
Meia sensibilidade	<b>Sim</b>
Baixa sensibilidade	<b>Sim</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Bateria incorporada	<b>Sim</b>
Modelo de baterias	<b>CR123A / 3V</b>
Duração da bateria	<b>Até 3 anos</b>

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	<b>Sem fios</b>
------------	-----------------

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-25 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP54</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Pared / Techo</b>
Dimensões	<b>134 x 44 x 34 mm</b>
Peso líquido	<b>120 g</b>
Cor	<b>Preto</b>

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	<b>Centrais Ajax</b>
Indicadores LED	<b>Sim, Alarme , tamper , sinal</b>
Tamper	<b>Sim</b>

#### TRANSMISSÃO SEM FIOS

Frequência	<b>868MHz</b>
------------	---------------

