

SMART
A-HOME

Interruptor con 1 botón

A-NS86-1L1W

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	110V ~ 240V
Consumo Standby	0.02W
Consumo de corrente	10A
Potencia de carga	300W para carga resistiva / 100W para carga LED

ESPECIFICAÇÕES (INTERRUPTORES)

Retroiluminação	Sim
Conexión eléctrica	Solo con cable fase
Panel táctil	Sim
Recuperación de estado tras fallo eléctrico	Sim
Ciclo de vida	100000 ciclos

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	50 x 50 x 30 mm
Peso líquido	40 g
Peso com embalagem	60 h

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 70 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	93%

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo	Interruptor con 1 botón
------	-------------------------

